

Link do produktu: <https://alnar.pl/ks-ks-4000ieg-s-inwertorowy-agregat-pradotwoczy-4-0-kw-230v-pblpg-p-30406.html>



K&S KS 4000iEG S INWERTOROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 4,0 kW 230V PB/LPG

Cena brutto	3 990,00 zł
Cena netto	3 243,90 zł
Dostępność	1 - 3 dni
Numer katalogowy	KS4000IEGS
Producent	K&S Könnner&Söhnen

Opis produktu

K&S KS 4000iEG S AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY INWERTOROWY 4,0 kW 230V

- Jednofazowy, inwertorowy agregat prądowórczy o mocy maksymalnej 4 kW (podczas pracy na gazie moc generatora zmniejsza się o 10%).
- Wbudowany moduł elektroniczny sterowany mikroprocesorem steruje pracą generatora i zapewnia stałą częstotliwość 50 Hz i napięcie 230 V.
- Zastosowana technologia prądnicy zapewnia czystą falę sinusoidalną, co umożliwia wykorzystanie agregatu do niezawodnego zasilania elektroniki, komputerów, elektronicznych urządzeń pomiarowych, sprzętu medycznego, kotłów itp.
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LED 6 w 1 posiada: wskaźnik obciążenia, poziomu paliwa, poziomu oleju, wskaźnik przeciążenia, licznik godzin pracy, napięcie, częstotliwość, wskaźnik aktualnego stanu pracy.
- Dualny system zasilania - benzyna i gaz (propan-butan) - na wyposażeniu znajdują się wszystkie elementy do tego, aby użyć gazu jako paliwa: wąż z reduktorem, który łączy się z butlą i zapewnia niezawodność połączenia gazowego. Wystarczy podłączyć generator do butli gazowej lub stacjonarnym zbiornikiem gazu. (Z zastrzeżeniem połączenia przez certyfikowanego specjalistę, ciśnienie w układzie zasilającym nie może przekraczać 16 barów)
- Wygodne zlokalizowanie wszystkich funkcji: wielofunkcyjny wyświetlacz LCD (licznik godzin pracy, napięcie, częstotliwość), wskaźniki monitorowania stanu agregatu prądowórczego pokazują aktualny stan pracy, automatyczne wyłączenie bezpiecznika w przypadku przeciążenia lub zwarcia, niski poziom oleju, przycisk Reset do ponownego uruchomienia systemu kontroli i wznowienia zasilania, złącze do równoległego podłączenia generatorów, dwa wyjścia USB (5V/1A, 5V / 2.1 A), gniazdo 12V pozwala na podłączenie akcesoriów samochodowych, gadżetów oraz ładowanie akumulatora, gniazda 230V oraz zacisk uziemienia.
- Agregat w obudowie dźwiękochłonnej.
- Kółka transportowe.
- Niezawodny silnik Könnner & Söhnen spełnia wszystkie europejskie standardy jakości, w tym nowoczesny standard środowiskowy EURO V.
- **Możliwość równoległego połączenia generatorów - dzięki temu można zwiększyć dwukrotnie całkowitą moc generatorów, łącząc dwa generatory inwertorowe za pomocą skrzynki Parallel Unit KS PU1.**

Dane techniczne:

- Napięcie wyjściowe: 230V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Moc maksymalna: 4,0 kW * Podczas pracy na gazie moc generatora zmniejsza się o 10%
- Moc nominalna: 3,5 kW * Podczas pracy na gazie moc generatora zmniejsza się o 10%
- Prąd max: 17,4 A
- Rodzaj silnika: 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
- Model silnika: KS240i
- Pojemność/moc silnika: 223 cm³ / 7,5 kW
- Zasilanie: benzyna / gaz
- Gniazdko: 2x16 A
- Gniazdo USB
- Wyjście 12V, 8,3A

-
- Pojemność zbiornika paliwa: 12,5 l
 - Pojemność zbiornika oleju: 0,6 l
 - Uruchomienie: ręczne/elektryczne
 - Stopień ochrony: IP23M
 - Akumulator lit-ion 1,6 Ah
 - Poziom hałas Lpa (7m)/Lwa: 66/91 dB
 - Wymiary (DxSxW): 620x440x510 mm
 - Waga netto: 40 kg
 - Waga brutto: 46 kg

Wyposażenie:

- Akumulator
- Narzędzia do obsługi
- Wąż przyłączeniowy do butli z gazem o długości 1.5 m z reduktorem